

Afstandbediening (zender) garagepoorten programmeren

Situatie 1 – Nog werkende zender aanwezig

Met de werkende zender de poort een keer open en dicht laten gaan.

De lamp zal hierdoor beginnen branden,

Op de bestaande, werkende zender drukt u gelijktijdig de twee bovenste rode toetsen in gedurende ca. 3 seconden en dit totdat de lamp (op de motorblok aan het plafond in de garagebox) begint te knipperen.

U neemt de nieuwe zender en drukt 1x op de knop die u wenst te programmeren. Diezelfde lamp zal stoppen met knipperen en de zender is geprogrammeerd.



Situatie 2 – Geen werkende zender aanwezig

Met een schroevendraaier opent u de motorkap.

Op de printplaat ziet u een toets (uit stekend drukknopje) waar bij staat 'Lern/Learn'. Deze toets drukt u gedurende ca. 3 seconden, totdat de lamp begint met knipperen.

U neemt de nieuwe zender en drukt 1x op de knop die u wenst te programmeren. De lamp zal stoppen met knipperen en de zender is geprogrammeerd.